

Türkiye’de Kullanılan PMR Telsiz Frekans Listesi

Lisans Gerektirmeyen 446 PMR El Telsizlerinde Kullanılan Frekans Aralığı ve Kanallardaki Frekans Karşılıkları

1. **ANA KANAL:** 446.00625 MHz
2. **ANA KANAL:** 446.01875 MHz
3. **ANA KANAL:** 446.03125 MHz
4. **ANA KANAL:** 446.04375 MHz
5. **ANA KANAL:** 446.05625 MHz
6. **ANA KANAL:** 446.06875 MHz
7. **ANA KANAL:** 446.08125 MHz
8. **ANA KANAL:** 446.09375 MHz

Yukarıdaki her kanal için 38 ara kanal bulunmaktadır.

Ana kanal frekansları sabit olup aynı kanala ara kanal atanmış olabilir. Bu durumda, bir cihaz diğerini ana kanaldan duyabilir fakat onunla görüşebilmesi için ara kanal ayarını yapması gerekmektedir.

Aşağıdaki liste, ara kanalları oluşturmak için atanmış tonlamalardır. Frekans değişmez, her ara kanal için CTCSS ayarları aşağıdaki şekliyle yapılmalıdır.

Örnek: 5. Kanalin 8. Alt kanalında iletişim kurmak için 446.05625 MHz frekansında R-CTCSS 88.5 ve T-CTCSS 88.5 ayarlarını yaparak görüşme sağlayabilirsiniz.

ARA KANAL İÇİN TON LİSTESİ

- 1. 67.0 Hz
- 2. 71.9 Hz
- 3. 74.4 Hz
- 4. 77.0 Hz
- 5. 79.7 Hz
- 6. 82.5 Hz
- 7. 85.4 Hz
- 8. 88.5 Hz
- 9. 91.5 Hz
- 10. 94.8 Hz
- 11. 97.4 Hz
- 12. 100.0 Hz
- 13. 103.5 Hz
- 14. 107.2 Hz
- 15. 110.9 Hz
- 16. 114.8 Hz

- 17. 118.8 Hz
- 18. 123.0 Hz
- 19. 127.3 Hz
- 20. 131.8 Hz
- 21. 136.5 Hz
- 22. 141.3 Hz
- 23. 146.2 Hz
- 24. 151.4 Hz
- 25. 156.7 Hz
- 26. 162.2 Hz
- 27. 167.9 Hz
- 28. 173.8 Hz
- 29. 179.9 Hz
- 30. 186.2 Hz
- 31. 192.8 Hz
- 32. 203.5 Hz
- 33. 210.7 Hz
- 34. 218.1 Hz
- 35. 225.7 Hz
- 36. 233.6 Hz
- 37. 241.8 Hz
- 38. 250.3 Hz